BLOC TECH Instruction d'installation v2.0 BAPI 1500 LED	IP54 LED	230 V AC 50/60 Hz

Caractéristiques techniques	
Lampes	30x LED – 15 W
Flux lumineux	Jusqu'à 1500 lumens environ
Réglages	3 réglages de flux lumineux : 25% / 50% / 100%
Autonomie	2.5 h à 100%, 6h à 50%, 12h à 25% de flux lumineux
Temps de charge	6 heurs
Test charge	Témoin de capacité de charge
Indice de protection	IP54
Alimentation	Chargeur 230V avec connecteur USB
Températures d'utilisation	10°C jusqu'à 35°C
Batterie	Lithium Ion 3,7 V / 6600 mAh
Dimensions	161 x 169 x 224 mm
Poids	820 g

Ce produit comprend :
La lampe BAPI (2)(3) avec batterie Lithium Ion
Le support de fixation (4) mural (vis non fournie)
Un chargeur 230 V avec connecteur USB

Avant utilisation
Avant la première utilisation, chargez la batterie du BAPI pendant 6 heures au minimum. EN charge, l'affichage de la capacité clignote vert. Lorsque les 4 diodes témoins au dos du BAPI (1) sont allumées et fixes la batterie a atteint sa charge maximale. La batterie de ce produit n'est pas remplaçable.

Utilisation
Cette lampe BAPI possède une batterie Lithium Ion rechargeable. Elle ne doit pas être allumée en charge. Trois réglages de la luminosité sont disponibles. Pour sélectionner le réglage souhaite, presse le bouton rouge au dos de l'appareil (1). A 25% de luminosité son autonomie est de 12h avec 270 lm environ. A 50% de luminosité, son autonomie est de 6h avec 700 lm environ. A 100% de luminosité, son autonomie est de 2.5h avec 1500 lm environ.
Le support de fixation mural permet d'accrocher le BAPI au mur conformément à la règlementation en vigueur. Des aimants positionnes sous le socle permettrons de placer le BAPI sur une surface métallique avec une plus grande stabilité.

Remarque importante
- Ne pas allumer la lampe en charge
- N'utiliser que les chargeurs fournis avec l'appareil
- Le boitier du BAPI ne doit jamais être ouvert ou démonté
- Les contacts des chargeurs ainsi que la batterie ne doivent pas entrer en contact avec de l'eau.
- Ne pas immerger.
- Le nettoyage de l'appareil doit se faire à l'aide d'un chiffon humine

Recyclage
Les batteries au Lithium et l'électronique de l'appareil doivent faire l'objet d'un recyclage. BLOC.TECH est adhérant d'ECO-SYSTEMES. NE JAMAIS JETTER CET APPAREIL DANS LES ORDURES MENAGERES.

Garantie
Notre garantie pour le BLOC.TECH BAPI 1500 LED est de 2 ans sur l'électronique, les LED et la batterie. Se reporter aux conditions de garantie BLOC.TECH : http://bloc.tech

Service client
Pour toutes questions ou problèmes vous pouvez contacter le service client de **BLOC.TECH : 14, avenue du 1er Mai 91 120 PALAISEAU France** ou sur **http://bloc.tech** ou au **+33 (0)1 84 80 00 14** ou **contact@bloc.tech.**