

# Booster de démarrage, 12 volts pour usage intensif

## Description

- Booster de démarrage
- Tension d'utilisation 12 V
- Interrupteur de sécurité et alarme d'inversion des polarités
- Capacité 22 Ah
- Batterie AGM interne étanche
- Pince droite 650 A
- Protection par fusible temporisé 300 A
- Voltmètre analogique de contrôle de charge
- Prise allume cigare protégée par un fusible réarmable 16A
- Chargeur automatique 2A
- Courant "Peak" Max : 3500 A
- Courant de démarrage Max : 1300 A
- TCFC : 780 A
- Câbles en cuivre à double isolation 25 mm<sup>2</sup> de 1,55 M

**Normes & certifications :** 2011/65/EU (RoHS), 2012/19/EU (WEEE), 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD)

**Période de garantie :** Ce produit bénéficie d'une garantie de 2 ans



## Références disponibles

|            |                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| B12.SECU   | [B12.SECU] Booster de démarrage, 12 volts pour usage intensif |
| B12.SECUPF | [B12.SECUPF] Booster de démarrage 12V VL-VUL                  |