Kits interphones audio





Caractéristiques

- **Poids :** 1,4kg

Kit audio 2 fils mains-libres

REF : 1122/61

Kit audio Utopia Mikra / pose en saillie / câblage 2 fils

Résumé

Kit villa audio 2 fils mains-libres

Description

Le kit comporte :

1 POSTE UTOPIA MAINS-LIBRES :
• Poste électronique pour installation 2 fils non polarisés.
• Base en ABS blanc finition satinée pour fixation murale (chevilles et vis fournies).
• Points de fixation permettant un ajustement de la verticalité.
• Equipé du haut-parleur d'écoute et de sonnerie, ainsi que du micro.
• Une touche d'ouverture de porte en ABS blanc finition lisse.
• Une touche 2ème commande disponible sans ajout de fil (pour motorisation de portail par exemple).
• Une touche de prise de ligne et fin de communication.
• Réglage de volume d'appel intégré et accessible par l'utilisateur à 3 positions : Fort-Moyen-Coupure.
• Signalisation de la coupure par un témoin rouge.
• 4 postes supplémentaires peuvent être installés en parallèle du poste principal sans ajout d'alimentation.
• Voyant de signalisation porte ouverte/fermée (nécessite 2 fils supplémentaires).
• Choix du mode de fonctionnement : full duplex ou simplex.
• 2 mélodies d'appel au choix.
• Dimensions (HxLxP) : 195 x 90 x 40 mm.

1 PLAQUE D'APPEL MIKRA
• Module d'appel extérieur pour installation 2 fils audio.
• Aluminium IP 44 et IK7

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 339767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

• Équipé du groupe phonique et d'une touche d'appel lumineuse.
• Raccordement du bouton poussoir de sortie pour la commande de gâche.
• Raccordement du bouton poussoir de sortie pour la 2ème commande.
• Commande d'ouverture de porte par tension de 12 V.
• 2ème commande sur relais à contact NO 1A/120Vac.
• Dimensions (HxLxP) : 185 x 99 x 24 mm.

1 ALIMENTATION
• Transformateur 230V/12V-1,1A.
• Boîtier modulaire rail DIN 3 modules.
• Protection électronique par PTC.

Accessoires

- Poste supplémentaire Utopia (4 maxi par installation)réf. : 1122/62.
- Sonnerie supplémentaire (1 par installation) réf. : 9854/41.

Photos et caractéristiques sans contrat adaptées. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr