# SERRURE 404 RUPTURE DE COURANT REGLABLE AXE 25-35MM

Réf. : ASA113 Page catalogue : 579

**Vendu par** 1

Idéal en remplacement d'une gâche électrique sur un hall d'entrée d'immeuble résidentiel ou tertiaire pour accroître le niveau de résistance à la malveillance.
Idéal pour les profils étroits des portes métalliques, aluminium ou vitrées.
Pêne double action : porte ouverte, il fonctionne comme un 1/2 tour, porte fermée, il devient automatiquement dormant. Il redevient libre au signal d'ouverture.
Résistance du pêne 600 kg en poussée.
Gestion des entrées / sorties : en utilisant un cylindre avec bouton côté intérieur, les sorties deviennent libres.
Le micro-switch intégré donne l'information verrouille / déverrouille au contrôle d'accès.

Tension de fonctionnement : 12 - 24 Vcc.
Consommation : max. 550 mA au repos 240 mA en 12 V
Max. 270 mA au repos 110 mA en 24 V.

## POINTS FORTS

serrure réglable main gauche ou main droite, en tirant ou en poussant.
Axe étirable de 25 à 35 mm.

Serrure monopoint à rupture de courant
câble de 10 m - gâche plate fournie

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Serrure à pêne piston |
| **Ampérage** | 0,24 A |
| **Type de montage** | Réversible |
| **Tension** | 12 V |
| **Axe** | 25 - 35 mm |
| **Forme têtière** | Bouts ronds |
| **Mode de fonctionnement** | A émission<br>A rupture |

www.setin.fr