Gâche applique en bronze double empênage - METALUX - A émission - Gauche tirant

Réf. : BEU015 Page catalogue : 168

Vendu par 1



Ces gâches correspondent aux serrures dites de ”sûreté”. Très robustes et suffisamment étanches, elles peuvent être posées à l'extérieur sans inconvénient. Demi-tour bas. Il est conseillé d'utiliser avec ces gâches un ressort de renvoi. Il existe également des modèles en poussant. Alimentation : 12 Vcc - 1,5 A ou 12 Vca - 700 mA.

POINTS FORTS

forte résistance, longévité, pose recommandée en extérieur.

Fonction A émission
Sens Gauche tirant

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Gâche électrique
Ampérage	1,5 A
Dimensions	88,5 x 50 mm
Tension	12 V
Gâche applique	Droite Gauche Horizontale
Mode de fonctionnement	A émission
Têtière	Sans
Etanche	Oui
Pour anti-panique	Non
Norme NFS 61-937	Non