Récepteur radio impulsionnel TYXIA 4620 - DELTA DORE

Réf. : DEL962 Page catalogue : 611

Vendu par	1	10

Micro-module récepteur sans fil encastré sortie alimentée.
1 voie contact sec impulsionnel TBTS.

Idéal pour commander des circuits 12 ou 24 V en intérieur. Permet de
commander à distance l'ouverture et la fermeture d'une porte de garage,
gâche électrique ou tout autre automatisme fonctionnant
sur entrée contact impulsionnel. Permet d'augmenter le nombre
de commandes bouton poussoir sur circuit d'éclairage avec télérupteur.
Caractéristiques : 1 voie de commande sortie TBTS, 2 fils pré-câblés
pour la connexion avec l'interrupteur en commande local,
choix de la durée de l'impulsion 250 ms ou 4 secondes.
Pouvoir de coupure du circuit commandé : 230 Vca : 500 mA maxi,
12 Vcc (TBTS) : 1 A maxi., 24 Vcc (TBTS) : 500 mA maxi.

POINTS FORTS

facilite le remplacement ou l'ajout de télécommandes
supplémentaires sur une motorisation existante ou une gâche électrique.
Compatible avec toutes marques de motorisation de porte de garage, portail ou gâche électrique.
Préconisé pour commander des circuits 12, 24 V continu ou 230 V alternatif.
Impulsion de la sortie TBTS paramétrable 250 ms ou 4 s.
Taille réduite facilitant son intégration dans le produit commandé.

Fréquence radio 868 MHz - alimentation phase neutre 230V
Température de fonctionnement : - 5° à 40°C
Dimensions : H 45 x L 36 x P 23 mm