



GACHE ELECTRIQUE APPLIQUE LOCINOX EMISSION 12V 1,5A

LOCINOX

Réf. : LOC065

Page catalogue : 537



Vendu par

1

Résistance à la poussée du pêne : 300 kg.
A monter sur profils à partir de 40 mm.
Réglable pour profils de 40 à 60 mm.
Testé à 500 000 mouvements.
Montage facile avec insert Quick-Fix.
Réversible facilement.
Extrêmement résistant à la corrosion : coffre anodisé noir.

A émission

Alimentation : 12 / 24 Vca/Vcc
Consommation : 12 V - 1,25 A / 24 V - 620 mA